

**BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU „ORLIK” ul. Małachowskiego 3/5
90-160 Łódź**

Trasy kablowe

TABELA 3

Trasa		Oznaczenie	Rodzaj	Urządzenie	Symbol	Długość	Moc Ps
Od	Do	przewodu	przewodu		urządzenia	kabla [m]	[kW]
Zasilanie Toś							
RG	Toś	W- 0	YKY 4x16	L1, L2, L3, PE	Toś	200	18,00
Oświetlenie boiska głównego							
Toś	M3	W- 11	YAKY 4x25	L1, L2, L3, PE	M3	202	1,20
M3	M2	W- 12	YAKY 4x25	L1, L2, L3, PE	M2	44	1,20
M2	M1	W- 13	YAKY 4x25	L1, L2, L3, PE	M1	44	1,20
Toś	M6	W- 14	YAKY 4x25	L1, L2, L3, PE	M6	234	1,20
M6	M5	W- 15	YAKY 4x25	L1, L2, L3, PE	M5	44	1,20
M5	M4	W- 16	YAKY 4x25	L1, L2, L3, PE	M4	44	1,20
Oświetlenie boisko małe							
Toś	M9	W- 21	YAKY 4x16	L1, L2, L3, PE	M9	91	0,80
Toś	M7	W- 22	YAKY 4x16	L1, L2, L3, PE	M7	52	0,80
M9	M10	W- 23	YAKY 4x16	L1, L2, L3, PE	M10	30	0,80
M7	M8	W- 24	YAKY 4x16	L1, L2, L3, PE	M8	30	0,80
Zasilanie budynku zaplecza							
Toś	TE	W- 31	YKY 4x10	L1, L2, L3, PE	TE	3	8,00