

Budynek zaplecza											
Bilans mocy odbiorów energii elektrycznej										TABELA 1	
Poz.	Rodzaj odbioru	Moc inst. (kW)	kz	cos ϕ	tg ϕ	moc czynna P (W)	moc bierna Q (VAr)	moc pozorna S (VA)	Uwagi		
1.	Oświetlenie TE-O1	0,40	0,90	0,93	0,40	0,36	0,14	0,39		YDYżo	3x1,5
2.	Oświetlenie TE-O2	0,50	0,90	0,93	0,40	0,45	0,18	0,48		YDYżo	3x1,5
3.	Grzejniki TE-G1	2,50	0,80	0,93	0,40	2,00	0,79	2,15		YDYżo	3x2,5
4.	Grzejniki TE-G2	2,50	0,80	0,93	0,40	2,00	0,79	2,15		YDYżo	3x2,5
5.	Grzejniki TE-G3	1,50	0,80	0,93	0,40	1,20	0,47	1,29		YDYżo	3x2,5
6.	Grzejniki TE-G4	2,00	0,80	0,93	0,40	1,60	0,63	1,72		YDYżo	3x2,5
7.	Grzejniki TE-G7	2,80	0,80	0,93	0,40	2,24	0,89	2,41		YDYżo	3x2,5
8.	ogrzewacz przepływowy	2,60	0,80	0,93	0,40	2,08	0,82	2,24		YDYżo	3x2,5
9.	gniazda ogólne	2,00	0,80	0,93	0,40	1,60	0,63	1,72		YDYżo	3x2,5
	Razem TE	16,8	0,81	0,93	0,40	13,5	5,3	14,5	19,61	[A]	